

PARISTOJEN MUUNTOTAULUKOT

ALKALIPARISTOT

Energizer/ Ucar	IEC	Duracell	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac	Philips
E91	LR6	AA MN1500	4206/4006	KAA	AM3	815	LR6
E92	LR03	AAA MN2400	4203/4003	K3A	AM4	824	LR03
E93	LR14	C MN1400	4014	KC	AM2	814	LR14
E95	LR20	D MN1300	4020	KD	AM1	813	LR20
522	6LR61	9V MN1604	4022	K9V	6AM6	A1604	6LR61
-	3LR12	4.5V MN 1203	-	-	-	-	-

NIMH-AKUT

Energizer/ Ucar	IEC	Saksa	Italia	Muut
E91	HR6	MICRO	STILO	4006, HR6, KAA, R6, UM3
E92	HR03	MIGNON	MINI-STILO	4003, HR03, K3A, R0, UM4
E93	HR14	BABY	MEZZA-TORCIA	4014, HR14, KC, R14, UM2
E95	HR20	MONO	TORCIA	4020, HR20, KD, R20, UM1
-	HR9V	E-BLOCK	TARNSISTOR	422, HR9V, 4022, 6F22, K9V

LITIUM-PARISTOT

Energizer/ Ucar	IEC	Duracell	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Sony	Philips	Muut
EL123AP, EL123A, EL123	CR17345	123	CR123A V123	K123LA, KL123LA	CR123A	CR123R	-	CR123	-	DL123A
EL223AP, EL223	CR-P2	223	VL223	K223L, K223LA	CRP2P	PC223	-	CR2PS	-	DL223, CR-P2S, CR-P2
2CR5, EL2CR5	2CR5	245	2CR5	KL2CR5	2CR5M	2CR5R	-	2CR5	-	DL245
CR2, EL2CR2	CR15H270	CR2	CR2	KCR2	CR2	-	-	CR2B	-	DL2CR2, RL2CR2
CR-V3	-	CR-V3	-	CR-V3	CR-V3	-	-	-	-	CR-V3, EL2CRV3
EPX625G, V625U, (V625PX)	LR9	625A	625A	KA625 (KX625)	LR9/H-D	R625 (RPX625)	625A	-	-	EPX625, EPX625A, KX625, MR9
L544, E23A-A23	2CR13252	28L	V28PXL	K28L	-	-	-	-	-	4G13, 7H34, PS28L, 2CR1/3N
2L76	CR11108	1/3N	CR1/3N	K58L	-	-	-	CR1/3	CR1/3N	DL1/3N, VCR1/3N

LITIUM- JA ALKALINAPPIPARISTOT

Energizer/ Ucar	IEC	Duracell	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/ Vidor	Seiko	Sony	Philips	Renata	Muut
ECR1220	CR1220	1220	CR1220	-	CR1220	-	-	CR1220	-	-	DL1220
ECR1616	CR1616	1616	CR1616	-	CR1616, BR1616	CR1616	-	CR1616	-	-	DL1616
ECR1620	CR1620	1620	CR1620	-	CR1620	1620	-	-	-	-	DL1620
ECR2016	CR2016	2016	CR2016	KCR2016	CR2016, BR2016	KECR2016-1	CR2016	CR2016	CR2016	-	DL2016, LF-1/4V, KL2016, BR2016
ECR2025	CR2025	2025	CR2025	KCR2025	CR2025	KECR2025-1	CR2025	CR2025	CR2025	-	DL2025, KL2025
ECR2032	CR2032	2032	CR2032	KCR2032	CR2032, BR2032	KECR2032-1	CR2032	CR2032	CR2032	-	DL2032, LF-1/2V, KL2032
ECR2430	CR2430	2430	CR2430	K2430L	CR2430	CR2430	-	-	CR2430	-	DL2430, LF-1/2W
ECR2450	CR2450	2450	CR2450	-	CR2450	CR2450	-	-	-	-	DL2450, CR2450
357, 303	SR44	357/303, R357/7	V357, V76PX	KS35, KS76	SR44W	357 RS76	SR44W, SB-B9	SR44W	357	357	D357, SR44W, SB-B9, 10L14, J
186	LR43	LR43	V12GA	KA43	LR43	RW84	LR43	LR43	186	-	-
A76	LR44	LR44	V13GA	KA76	LR44	RW82, 303/357-1W	LR44	LR44	A76	-	904, G13, LR1154, PX76A
189	LR54	LR54, GP89A	V10GA	KA54	LR54	RW89	-	LR1130	-	-	LR1130, AG10
-	LR8D425	AAAA	-	-	-	-	-	-	-	-	MN2500, E96

HOPEAKSIDINAPPIPARISTOT

Energizer/ Ucar	IEC	Duracell	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/Vidor	Seiko	Citizen	Philips	Renata	Muut
362	SR58	362, 361	V362	KS362	SR721SW	362, RW310	TR721SW SB-AK	280-29	362	362	D362, R362/12
364	SR60	364	V364	KS364	SR621SW	364, RW320, 354-1W	TR621SW	280-34 SB-AG	364	364	D364, R364/31
371	SR69	371, 370	V371	KS371	SR920SW	371, RW415, RW315	SR920SW SB-AN, TR920SW SB-BN	280-31	-	371	D371, R371, R370
377	SR66	377	V377	KS377	SR626SW	377, RW329, 376/377-1W	SR626SW SB-AW	280-39	377	377	D377, R377/37, BA
386	SR43	386, 301	V386	KS386	SR43W, SR43SW	386, RW44	SR43W SB-B8	280-11, 280-41	-	386	D386, R386/6, H
389, 390	SR54	389, 390	V389, V390	KS389, KS390	SR1130W, SR1130SW	389 RW49, 390 RW39	SR1130W SB-BU, SR1130SW SB-AU	280-15, 280-24	389	389	D389, D390, R389/17, M, R390/11, 10L122
391	SR55	391, 381	V391	KS391, RW40	SR1120W SB-B5	391	TR1120W	280-30	391	391	D391, R391/23, L
392, 384	SR41	392, 384	V392, V384	K392, K384	SR41W, SR41SW	392, RW47, 384, RW37, 392-1	SR41W SB-B1, TR41SW SB-A1	280-13, 280-18	392	392	D392, D384, R392/2, K, R384/10
394	SR45	394	V394	KS394	SR36SW, SR936SW	394, RW33	SR936SW SB-A4	280-17	-	394	D394, R394/15
399, 395	SR57	399, 395	V399, V395	KS399, KS395	SR927SW, SR927(926)SW, SR9327W	399, RW413, 395, RW313	TR927(926)W SB-BP, TR927(926)SW SB-AP	280-44, 280-48	-	399	D399, D395, R399/35, W, R395/25

ERIKOISPARISTOT

Energizer/ Ucar	IEC	Duracell	Varta	Kodak	Panasonic	Rayovac/ Vidor	Toshiba	Sony	Philips	Muut
E90	LR1	N	4001	KN	AM5	810-2	LR1G	LR1SG	LR1	MN9100, 114, 810, 910A, 5500, AM5, E90, LR1, N, R1S
539	4LR61	J	4018	KJ	4LR61	RJ-1	4LR61	-	539	867, 1412P, J, V76PX, 7K67
A23	-	MN21	V23GA	K23, K23A	LRV08PA, LRV08	R23A	-	-	-	A23, E23A, GP23A
-	-	MN27	-	-	-	-	-	-	-	-



Celltech on Suomen monipuolisin akku-, paristo- ja virransyöttö-
ratkaisujen toimittaja – jo 30 vuoden kokemuksella. Valikoimamme
kattaa kaiken tarvittavan pienistä nappiparistoista aina suuriin
energiavarastokokonaisuuksiin asti. Räättölöimme myös asiakas-
kohtaisia ratkaisuja. Autamme aina asiakkaitamme löytämään juuri
sen sopivimman ratkaisun.

Celltech Oy
Sinimäentie 6
02630 Espoo Finland
+358 207 999 640
info@celltech.fi
www.celltech.fi